

Видеокамера сетевая DH-IPC-HDW1420SP

Паспорт

Назначение

Сетевая видеокамера DH-IPC-HDW1420SP – это профессиональная, миникупольная, высокопроизводительная антивандальная видеокамера, защищённая от погодных воздействий (IP67) видеокамера для ведения дневной и ночной съёмки. Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах. Высокое разрешение **4MEGA** делает её незаменимой при решении задачи распознавания мелких деталей объекта.

Особенности

Высокое разрешение. Видеокамера позволяет производить запись видео **20 кадров/сек** с разрешением **4MEGA (2560x1440)**, поддерживая при этом два канала передачи данных с различным разрешением и характеристиками.

Режим день-ночь. Благодаря интегрированным ИК-светодиодам видеокамера обеспечивает ИК-подсветку до 30м.

Программное обеспечение. Производитель предоставляет бесплатное ПО.

Поддержка большинства ИТ-функций. Видеокамера способна выполнять ряд актуальных задач, таких как: цифровое распознавание движения; Web-сервер, SMTP, FTP и сетевые IP-уведомления; цифровое увеличение; шифрование передаваемой информации (HTTPS); поддержка до 20 пользователей одновременно и др.

Расширенные возможности. DWDR, AWB, AGC, BLC, датчик уровня освещения; механический ИК-фильтр.

PoE. Возможность питания по технологии PoE (802.3af).



Технические характеристики

ПЗС-матрица	1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS		
Объектив	2.8 мм / F2.1	3.6 мм / F2.1	6.0 мм / F2.1
Угол обзора	92 °	81 °	55 °
Функция день-ночь	Механический ИК-фильтр		
ИК подсветка	до 30 м		
Минимальная светочувствительность	0.045 Лк/F2.1 (цвет.), 0 Лк/F2.1 (ИК вкл.)		
Отношение сигнал/шум	>50 дБ		
Максимальное разрешение	4MEGA (2560x1440): 20 кадр/с		
Сжатие изображения	Motion JPEG, H.264		
Аудио	нет		
Поддержка карт памяти	Не поддерживаются		
Потоковое видео	Одновременно 2 потока MJPEG, H.264; управляемые частота кадров и полоса пропускания; поддержка Unicast и Multicast, RTSP		
Безопасность	Многопользовательский разноразрядный доступ с защитой паролем, HTTPS		
Управление событиями и тревогами	Вход: детектор движения; Выход: сетевой накопитель, FTP, SMTP, буфер для хранения данных до и после события		
Тревожные входы/выходы	нет		
Материал корпуса	Металл (корпус, крепление) + пластик		
Электропитание	12 V DC, 0.4 A, Максимум 3.7 W, PoE (802.3af)		
Условия эксплуатации	-30 ... +60 °C, IP67		
Поддерживаемые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour		
Габаритные размеры	108x84 мм		
Масса	250 г		

Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру следует устанавливать на вертикальной поверхности.

- 1) С помощью винтов из комплекта прикрепите видеокамеру к поверхности
- 2) Отрегулируйте положение видеокамеры
- 3) Подключите видеокамеру к коммутатору с поддержкой технологии PoE или используйте внешнее питание
- 4) Настройте видеокамеру с помощью поставляемого в комплекте ПО



ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеокамеру.
- Устанавливайте видеокамеру в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Не подвергайте видеокамеру ударам и сильным вибрациям.
- Защищайте шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеокамеры. Избегайте резких перегибов, особенно в месте выхода шнуров из корпуса.
- Установка и обслуживание видеокамеры должна производиться только квалифицированным персоналом.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Монтажные материалы 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая видеокамера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Правила и условия хранения и транспортировки

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует питание	Неисправность питания	Проверьте исправность блока питания, кабеля
	Отсутствие питания PoE	Проверьте коммутатор
Отсутствует подключение к сети	Сетевое оборудование	Проверьте коммутатор
	Сетевые настройки	Проверьте настройки сети

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DANHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)